



CARAT
Mobika

CASA DE MARCAT ELECTRONICA FISCALA

Casa de marcat este concepută în conformitate cu cerințele legislației fiscale românești, de înregistrare și raportare a vânzărilor în unitățile comerciale: asigură o evidență completă a lucrului din unitate, atât pentru conducătorul unității, cât și pentru organele fiscale. Aparatul este deosebit de util pentru:

- * comerț ambulant și livrări la domiciliu;
- * servicii poștale;
- * restaurante și alte localuri de alimentație publică;
- * standuri și tarabe în aer liber;
- * vânzări din mijloace de transport și servicii efectuate la domiciliul sau unitatea clientului;
- * deservirea în parcuri sau garaje;
- * unități comerciale fără posibilitate de alimentare cu energie electrică, ca și cele care nu dispun de suficient spațiu pentru montarea unei case de marcat obișnuite (staționare).

Caracteristici tehnice

Aparatul posedă:

- Alimentare autonomă de la o baterie de acumulare de 4,8V/1,2 Ah, asigurând continuitatea lucrului și tipărirea a maxim 5000 de rânduri;
- Controlul automat al procesului de încărcare a bateriei cu adaptor exterior AC-DC de 7,5V/0,5A;
- Memorie fiscală energoindependentă pentru stocarea încasărilor realizate pe 5 grupe fiscale și a încasărilor totale din 3000 rapoarte;
- Ceas/Calendar incorporate, cu acumulator;
- Imprimantă APS MP207, tipărind 32 caractere/rând;
- 2 ecrane (pentru operator și pentru client) cu cristale lichide, a câte 10 cifre, cu 7 segmente și 13 caractere speciale;
- La aparat se pot conecta:
 - * cântar electronic de tip "CARAT";
 - * calculator, prin interfața RS232C;
 - * cititor de coduri de bare de tip RS232C
- Aparatul funcționează în intervalul de temperatură -20°C ÷ 45°C.

Caracteristici funcționale

Aparatul execută funcțiile standard ale unei case de marcat (înregistrarea operațiunilor comerciale la vânzările de mărfuri și servicii, comanda imprimării și comanda înregistrării de date în memoria fiscală), conform cerințelor de înregistrare și raportare a vânzărilor în unitățile comerciale.

Principalele poziții (regimuri) de lucru

- ❖ programare;
- ❖ înregistrarea vânzărilor;
- ❖ rapoarte fără aducere la zero;
- ❖ rapoarte cu aducere la zero;
- ❖ rapoartele memoriei fiscale;
- ❖ ceas.

Aparatul, după o programare prealabilă, poate lucra cu:

- ◆ **3000** articole cu denumire, preț, cod de bare, apartenența la o subgrupă de articole și grupă fiscală;
- ◆ **10** grupe de articole (departamente);
- ◆ **5** grupe fiscale, cu distribuirea încasărilor din ele;
- ◆ lucrul cu **16** operatori, cu coduri personale de acces.

Funcții de restaurant

- ◆ lucrul simultan cu 200 note de plată deschise;
- ◆ realizarea de până la 100 vânzări diferite în cadrul unei singure note de plată;
- ◆ 998 comenzi în cadrul unei singure note de plată.

Rapoarte

Aparatul poate emite următoarele rapoarte:

- ❖ zilnic fiscal;
- ❖ pe articole;
- ❖ pe subgrupe;
- ❖ pe operatori;
- ❖ pe grupe fiscale;
- ❖ pe conturi neîncheiate (deschise);
- ❖ periodice, ale memoriei fiscale.

Alte facilitati

- ◆ reduceri și adaosuri procentuale, programate sau libere;
- ◆ prețuri în intervalul $0,01 \div 9\,999\,999,99$ lei (sau de la 1 la 999 999 999, dacă se lucrează numai în lei);
- ◆ cantități între 0,01 și 999 999,999;
- ◆ patru modalități de plată;
- ◆ imprimarea și vizualizarea sumei intermediare pe bonul clientului;
- ◆ corectarea (ștergerea) înscrisurilor și vânzărilor greșite, înainte de încheierea bonului clientului;
- ◆ calcularea restului;
- ◆ operarea cu numere întregi și fracționare;
- ◆ blocarea, în caz de funcționare incorectă

Interfețe

Casa de marcat are posibilitatea de a comanda o interfață RS232C, prin intermediul căreia se pot conecta:

- ◆ balanță electronică de tip CARAT sau BIMCO;
- ◆ cititor (scanner) de coduri de bare tip RS232. Aparatul lucrează cu coduri de bare corespunzând standardelor EAN14, EAN13 și EAN8;
- ◆ calculator.

Casa de marcat "CARAT MOBIKA" poate lucra cu calculatorul în două moduri:

* Off-Line – acest regim este destinat programării parametrilor casei de marcat. Parametrizarea aparatului are loc în meniul de bază "- -" (ceas). Ieșirea din acest regim se face prin apăsarea oricărei taste.

* Imprimantă fiscală – în acest regim se lucrează cu baza de date a aparatului de marcat dar operațiunile (vânzările) se introduc de la calculator și se predau pentru imprimare și înregistrare casei de marcat, printr-un dialog de comunicație cu casa. În cazul acesta calculatorul trimite casei informații despre codul, prețul și cantitatea articolului, iar casa de marcat calculează suma vânzării.